

EWA 12 // Elektroantrieb 150–250 Nm



- Extrem leises, selbsthemmendes Doppel-Schneckengetriebe mit hoher Lebensdauer, wartungsfrei.
- Universelle Montage durch Standard-Befestigung hinten oder seitlich links (symmetrisch)! FüÙe abnehmbar.
- Eingebauter Präzisions-Zahnradenschalter END 20 für 580 Wellenumdrehungen (UL+CSA).
- Qualitätsmotoren in Mehrbereichsspannung (IEC 38) für 50 Hz (400 V 3~ // 230 V 1~) und 60 Hz (208 V 3~ // 480 V 3~ sowie 120 V 1~ und 240 V 1~ in UL+CSA). IP55, Th.Cl.F, S3-40 %.
- Bei allen einphasigen Motoren Wicklungsschutzkontakt integriert, kein separater Motorschutzschalter erforderlich. Anschlussfertig mit Kabel.
- Alle Versionen mit Sechskantwelle We 66 oder runder Welle We 06 erhältlich.
- Bei 60 Hz-Versionen Zusatzenschalter END 20.40 serienmäßig!

Optionen:

- Zusatzenschalter END 20.40.
- Stellungsrückmelder PAR 06.
- Ausführung A60 bei Einsatz im Freien.

